

## 長距離遙控開關



LK-102RL



LK-102RLP

LK-102RL2P

LK-102RLDP

LK-102RL4P

### 電氣規格：

- ◆ 使用電源：接收主機 DC11~15V  
發射器 A23/12V電池
- ◆ 有效距離：140公尺
- ◆ 使用頻率：395MHz(石英定頻式)
- ◆ 設定方式：滾碼學習式·容量2,000只發射器
- ◆ 輸出接點：5A/120VAC
- ◆ 外型尺寸：114W x 64L x 33Dmm (接收主機)  
37W x 70L x 15Dmm (發射器)

LK-102RLP (單按鍵)	ON 按鍵時 Relay 1 ON 暫態輸出約2秒
LK-102RL2P (雙按鍵)	ON 按鍵時 Relay 1 ON OFF 按鍵時 Relay 1 OFF
LK-102RLDP (雙按鍵)	CH1 按鍵時 Relay 1, 暫態輸出約2秒 CH2 按鍵時 Relay 2, 暫態輸出約2秒
LK-102RL4P (四按鍵)	A 按鍵時 Relay 1 ON B 按鍵時 Relay 1 OFF C 按鍵時 Relay 2 ON D 按鍵時 Relay 2 OFF

註：長距離遙控開關特殊規格接受訂製

## 長距離遙控開關(350公尺)



LK-102RL300R



LK-102RL300P

### 電氣規格：

- ◆ 使用電源：接收主機 DC12V  
發射器 A23/12V電池
- ◆ 有效距離：350公尺
- ◆ 使用頻率：380MHz(石英定頻式)
- ◆ 設定方式：接收主機學習式  
發射器 8-bits(指撥開關)
- ◆ 模式選擇：接收主機具ON/OFF或  
Pulse兩種模式選擇
- ◆ 輸出接點：5A/120VAC
- ◆ 外型尺寸：48W x 87L x 23Dmm (接收主機)  
37W x 70L x 15Dmm (發射器)

LK-102RL300P (四按鍵)	ON/OFF模式	Pulse模式
A	Relay 1 ON	Relay 1 Pulse輸出
B	Relay 1 OFF	Relay 1 Pulse輸出
C	Relay 2 ON	Relay 2 Pulse輸出
D	Relay 1 OFF	Relay 2 Pulse輸出

## LK-101R 電動捲門遙控開關



LK-101R

### 電氣規格：

- ◆ 使用電源：AC110V/AC220V自動切換
- ◆ 使用頻率：304MHz(RF)
- ◆ 密碼開關：8-Bits(指撥開關)
- ◆ 發射器電源：DC12V(A23電池)
- ◆ 發射器按鍵：UP, STOP/ON, DOWN, OFF
- ◆ 外型尺寸：183W x 108L x 38Dmm (接收主機)  
37W x 70L x 15Dmm (發射器)



LK-101PN

### 產品特點：

- ◆ 適用住家、商店、倉庫、工廠等  
電動捲門或伸縮門。
- ◆ 具鎖定功能：可遙控切斷馬達電源。

## LK-1500A 電話遙控器

用途：利用電話(行動電話)控制遠端之設備

### 電氣規格：

- ◆ 使用電源：DC 12V
- ◆ 消耗電流：200mA(max)
- ◆ 控制輸出：4組繼電器
- ◆ 輸出模式：定位式(ON/OFF)或脈衝式  
(約2秒)二種可選擇
- ◆ 接點容量：4A/120VAC
- ◆ 設定密碼：4位數
- ◆ 外型尺寸：183W x 108L x 38Dmm

